



# NP30 | NETZWEK PLAYER UND DAC INKL. BLUETOOTH™

Der Primare NP30 ist ein High End Netzwerkspieler mit integriertem hochwertigem Digital/Analog-Wandler. Als Steuerzentrale für digitale Musik bietet der Primare NP30 vielfältige Möglichkeiten: audiophiles Streaming von Musikdateien, Internet-Radio und Gapless Audio Wiedergabe durch Integration von UPnP Geräten, z. B. PC, Notebook, Mac, NAS (Network-Attached Storage), Netzwerk-Festplatte oder USB Memory Stick, per WLAN oder LAN - alles komfortabel steuerbar über eine kostenlose App („Primare HD“ oder „Primare App“) via Apple iPod®, iPad® oder iPhone® und Android-basierten („Primare App“) Mobiltelefonen oder Tablet-PCs. Immer mehr Musikliebhaber suchen nach einer Möglichkeit, sämtliche Geräte mit Digitalausgang (CD und Blu ray Player, Streamer, mobile MP3-Spieler etc.), aber auch ihren PC anzuschließen und alle Digitaldaten in perfekter, störungsfreier Qualität wiederzugeben. Der Primare NP30 entspricht diesem Wunsch in geradezu exemplarischer Weise und bietet eine Vielzahl von koaxialen und optischen Digitaleingängen, einen USB-B Anschluss und einen koaxialen Digitalausgang. Der Digital/Analog-Wandler des Primare NP30 bietet echte 24-bit/192 kHz und eine Vielzahl von Digital-Eingängen.



## FEATURES

|                              |   |                          |   |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Produktbeschreibung:         | Netzwerkspieler und Digital/Analog-Wandler  | Netzkabel:               | abnehmbar, 3polige Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter nach IEC-Standard                            |
| Kontrollfunktionen am Gerät: | Front: Standby/Betrieb, Quellenumschaltung<br>Rückseite: Ein-/Ausschalter   | Konformität:             | entspricht CE-Bestimmungen  |
| Abspielbare Audioformate:    | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA   | Fernbedienung:           | Primare C24<br>System-Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen, steuert auch andere PRIMARE-Geräte |
| Sanmplingraten:              | 32 bis 192 kHz  | Abmessungen (B x H x T): | 43,0 x 9,5 x 37,0 cm  |
| Digital-Eingänge:            | drei optische TosLink (bis 192 kHz)<br>ein koaxialer 75 Ohm S/PDIF (Cinch, bis 192 kHz)<br>ein asynchroner USB-B (bis 192 kHz)<br>ein asynchroner USB-A | Ausführung:              | schwarz oder titan  |
| Digital-Ausgang:             | ein koaxialer 75 Ohm S/PDIF (Cinch, bis 192 kHz)  | Gewicht:                 | 9,0 kg  |
| WLAN b, g, n Modi:           | WEP (64 und 128 bit), WPA und WPA2 (TKIP und AES)   | Versandgewicht:          | 12,0 kg   |
| Analog-Ausgänge:             | ein Paar asymmetrische Stereo Ausgänge (Cinch)<br>ein Paar symmetrische (XLR) Ausgänge  |                          |   |
| Ausgangsimpedanz:            | 100 Ohm (Cinch)<br>110 Ohm (XLR)  |                          |   |
| Ausgangsspannung:            | 2,2 Volt RMS (Cinch und XLR)  |                          |   |
| Anzeige:                     | Leuchtdioden zur Anzeige des gewählten Eingang<br>abschalt- und dimmbar   |                          |   |
| Leistungsaufnahme:           | < 0,5 Watt im Standby<br>maximal 20 Watt im Betrieb   |                          |   |



| ART-NR      | AUSFÜHRUNG   | FARBE   | UVP        |
|-------------|--|---------|------------|
| 19110042B23 | Netzwerkspieler und DAC incl. Bluetooth™, Lautstärkeregelung | Schwarz | 2.500,00 € |
| 19110042T23 | Netzwerkspieler und DAC incl. Bluetooth™, Lautstärkeregelung | Titan   | 2.500,00 € |